



Black



Alu



Ex



RS

MICROSAFE®



Microsafe® MDimLed BlueLine Lysdemper MultiDim

MDimLed kan dimme de fleste dimbare lys-/lampetyper, fra laveste til høyeste nivå. Lysnivå indikeres i display, fra 1-99. Lysnivå reguleres med betjeningsnapper. MDimLed har 2-polt brudd ved av-/påslag og husker siste innstilte nivå ved påslag. "Auto-Hertz" gjør at dimmeren selv finner ut om den er tilkoblet 230V i 50 eller 60 Hz. Dimmer de fleste typer laster. Se lasttabell under.



Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230V halogen	5 - 315W
12V halogen m/elektronisk trafo, fase AV-snitt	20 - 315W
12V halogen m/jernkjernetrafo, fase PÅ-snitt	20 - 315VA
Dimbare LED-lyskilder, fase AV-snitt (Passer de fleste LED-drivere)	1 - 250W
Dimbare LED-lyskilder, fase PÅ-snitt	1 - 250W
Dimbare sparepære, fase AV-snitt	5 - 250W
Dimbare sparepære, fase PÅ-snitt	5 - 250W

EL. NR.	NAVN	KNAPPER	FRONT
1418216	MDimLed BlueLine Ex	Hvit	Hvit
1418217	MDimLed BlueLine RS	Hvit	Polarhvit
1418218	MDimLed BlueLine Alu	Grå	Aluminium
1418219	MDimLed BlueLine Black	Sort	Sort

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16 24mm mont.dybde	Utganger:	2-polt brudd, 315 VA.
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Lysnivå:	1 - 99
Maks belastn.:	Se lastabell	Min belastn.:	Se lastabell
Sikringer:	Elektronisk overtemp. sikring (OL i display). Mekanisk temp.sikring. Elektronisk kortslutningsikring.		

FAKTA

- ✓ Alle dimbare laster.
- ✓ Enkel programmering av maks-, minimumsnivå og laveste tenningsnivå.
- ✓ 2-polt brudd og "husker" siste innstilte nivå ved påslag.
- ✓ Display viser lysstyrke 1-99.
- ✓ AutoHertz 50/60Hz - optimalt ift offshore mv.
- ✓ Trykkbrytere for justering av lysstyrken opp/ned og av/på.
- ✓ Elektronisk overvåking av driftstemperatur (sikkerhet).
- ✓ Tilpasset RS-16 standard.
- ✓ Monteringsdybde kun 24 mm.
- ✓ Autoskalering av reguleringsnivå.


PARAMETERMENY

- Meny > Trykk - og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk +/-
 Reset > Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	FABR.INST.
P0	Setting av maks-nivå	99
P1	Setting av min-nivå	1
P2*	Setting av nivå ved påslag	20
P3	1 = fase AV-snitt 0 = fase PÅ-snitt	1
P9	Vis versjonsnummer	
Pb	Displaybelysning 0-50 (0 = av, 50 = lyst)	20

*Hvis man har dimmet ned til et nivå under P2 vil den ved påslag stå på P2 i 2 sek (for å sikre god tenning), før den dimmer ned til siste nivå.

KOBLINGSPRINSIPP



PRODUSENT
 CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
 www.ctmlyng.no