



MICROSAFE®



Microsafe® MReg, Regulator

Mreg viser %-vis på-tid i digitalt display.

På-tid justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -.

Mreg kan leveres i både 1-polt 3600VA og 2-polt 2300VA-utgave.



Den perfekte prosjektregulator

EL. NR.	NAVN	
5450329	MReg	16A/3600VA 1P
5450333	MReg	16A/2300VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Reg.effekt:	1-99%
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Maks belastn.:	2300/3600VA	Sikringsstr.:	16A

FAKTA

- ✓ Svært enkel i bruk.
- ✓ Unik design.
- ✓ Display som viser prosentvis på-tid (1-99%).
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av regulatoreffekt.
- ✓ Gnistfritt relé gir overlegen driftsikkerhet, lav varmeutvikling og nesten lydløs kobling.

PARAMETERMENY

Gjelder produkt produsert etter 19.11.2012


- Meny > Trykk - og AV/PÅ samtidig
- Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
- Valg > Trykk +/-
- Reset > Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
Pb	Displaybelysning	0 - 50

REGULERINGSPERIODEN

er 15 min. Hvis du stiller inn på 33%, vil regulatoren stå på i 5 min. og av i 10 minutter.

KOBLINGSPRINSIPP



PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no