



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Løs front for oppgradering.
- ✓ Unikt design - leveres i alle standard farger.
- ✓ Stort lettlest LCD-display.
- ✓ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
- ✓ Innebygget trådløs kommunikasjon.
- ✓ Universell innfesting.

Microsafe® mTouch® Dim-R Front

Løs front for oppgradering av design og/eller funksjon.

Passer produkter med bunnkort art.nr. 11777.

mTouch® Dim viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Selvforklarende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-/min-nivå, romnavn, tid/dato, stegdimming. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

Dim-R kan kommunisere trådløst med hverandre, og kan styres i app med **mTouch HUB**. Den kan også styres med **mTouch Sparebryter**-panel for å sette Hjemme/Borte/Ute-modus.

Lasttabell

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230V halogen	5 - 250W
12V halogen m/el. trafo*	20 - 250VA
Dimbare LED-lyskilder*	1 - 200VA
Dimbare sparepærer*	5 - 200VA

*Fase AV-snitt/Trailing edge/Bakkant-dimming/GLE

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418310	mTouch® Dim-R Front HV	Hvit
1418311	mTouch® Dim-R Front Piano	Pianolakk
1418312	mTouch® Dim-R Front PH	Polarhvit
1418313	mTouch® Dim-R Front SV	Svart matt
1418314	mTouch® Dim-R Front Alu	Alu matt

TEKNISK

Fysiske mål:	Passer RS16/Exact	Bunnkort:	11777
IP-grad:	20	RF:	868.100 MHz +5 dBm



BYTTE FRONT

Trykk kontant på begge sider samtidig og løft av fronten.



Trekk ut kontakten på baksiden ved å dra i kablens retning.



Koble til den nye fronten og funksjon oppdateres automatisk.

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no