



## CENTROL IR-dekoder CIRD6

### 6 kanaler

#### CENTROL CIRD6

CENTROL IR-dekoder har 6 kanaler og brukes sammen med CIM og CIS6/18. IR dekoderen oversetter bus-signalet fra IR-mottakeren til signaler som dimmere og reledrivere forstår.

CIRD6 plasseres i fordelingsskap, har din-35 snepfeste og pluggbare klemmer.

Flere IR dekodere kan parallellkobles for å få f.eks. 12 eller 18 kanaler med IR-styring.

CENTROL IR-dekoder har som alle CENTROL-produkter indikasjonsdioder for hvilke kanaler som er i bruk. Dette gjør service og inspeksjon av anlegget enkelt og oversiktlig.



CIRD6

### Tekniske data

<b>Type</b>	<b>Ant. par PT</b>
CIRD6	2
<b>Spenning</b>	<b>mA</b>
24VAC	30
<b>Maks belastning</b>	<b>Materiale</b>
400mA	Plast
<b>Mål H/B/D</b>	<b>Kanaler</b>
96x70x30	6

#### Monteringstips!

Monteres på din-35 skinne i skap, bus-kommunikasjon mot IR-mottaker.