



CONTROL®



Control® CDIMTS01 315VA lysdemper, FASE AV SNITT

CDIMTS-serien er en type lysdemper spesielt designet for lavvolt halogenpærer med elektroniske transformator. Dimmer også noen typer LED.

CDIMTS01 er utstyrt med snepffeste (DIN), mykstart, alt på-funksjon (set) og alt av-funksjon (reset) og utgang for relé.

Control Dimmeprogram

- ✓ Dimmere med impulsinngang eller 1-10V inng.
- ✓ Fase PÅ-snitt 700VA-5250VA
- ✓ Fase AV-snitt 315VA-1200VA
- ✓ 1-10V dimmer, standard
- ✓ 1-10V dimmer, 5 scenarier
- ✓ Alle har DIN-skinnefeste
- ✓ Driftsikker
- ✓ Prisgunstig

KOMPLETT STYRINGSSYSTEM

Vurderer du et komplett lys- og varmestyringssystem? Da anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted www.ctmlyng.no



MONTERINGSTIPS

Kan benyttes mot alle dimmbare elektroniske trafoer, glødelamper, noen typer LED og 230V halogen – ikke jernkjærnetrafo.

EL. NR.	NAVN
1418230	CDIMTS01

TEKNISK			
Fysiske mål:	96 x 48 x 47 mm	Effekt:	315 VA
Styrespenning:	24 VAC	Driftsspenning:	230 VAC
Strømtrekk:	30 mA	Sikring:	Elektronisk
Styresignal:	Impuls	Strøm:	1,35 A

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

CONTROL®