



CENTROL®



Control Dimmeprogram

- ✓ Dimmere med impulsinngang eller 1-10V inng.
- ✓ Fase PÅ-snitt 700VA-5250VA
- ✓ Fase AV-snitt 315VA-1200VA
- ✓ 1-10V dimmer, standard
- ✓ 1-10V dimmer, 5 scenarier
- ✓ Alle har DIN-skinnefeste
- ✓ Driftsikker
- ✓ Prisgunstig

Control® CDIMUTS05, 5A lysdemper, FASE AV SNITT m/1-10V inngang

CDIMUTS-serien er en type lysdemperer spesielt designet for lavvoltage halogenpærer med elektroniske transformator. Dimmer også mange typer LED.

CDIMUTS05 er utstyrt med snepfaste (DIN) og har mykstart. Ellers egen inngang for 1-10V.

KOMPLETT STYRINGSSYSTEM

Vurderer du et komplett lys- og varmestyringssystem? Da anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted www.ctmlyng.no



MONTERINGSTIPS

Kan benyttes mot alle dimmbare elektroniske trafoer, glødelamper, noen typer LED og 230V halogen - ikke jernkjærnetrafo.

EL. NR.	NAVN
1418238	CDIMUTS05

TEKNISK			
Fysiske mål:	96 x 116 x 47 mm	Effekt:	1200 VA
Styrespenning:	24 VAC	Driftsspenning:	230 VAC
Strømtrekk:	50 mA	Sikring:	Elektronisk
Styresignal:	1-10V	Strøm:	5 A

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

CENTROL®