



CENTROL®



Control® CDIM116 16A lysdemper, fase på snitt

CDIM116 er en svært kraftig, robust, driftsikker og prisgunstig lysdemper, for bruk i alle typer anlegg hvor hver enkelt last som skal dempes er under 3600VA. CDIM116 er utstyrt med hex-switch for valg av lasttype. Dvs at den kan brukes mot alle laster som bruker fase-på-sniitt prinsippet.

CDIM116 er enkel å montere og bruke og kan leveres med 1 knappstyring (på/opp - ned/av). CDIM116 har sneppfeste for DINskinne.

Control Dimmeprogram

- ✓ Dimmere med impulsinnang eller 1-10V inng.
- ✓ Fase PÅ-sniitt 700VA-5250VA
- ✓ Fase AV-sniitt 315VA-1200VA
- ✓ 1-10V dimmer, standard
- ✓ 1-10V dimmer, 5 scenarier
- ✓ Alle har DIN-skinnefeste
- ✓ Driftsikker
- ✓ Prisgunstig

KOMPLETT STYRINGSSYSTEM

Vurderer du et komplett lys- og varmestyringssystem? Da anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted www.ctmlyng.no



MONTERINGSTIPS

Brukes kun mot fase på-sniitt laster! Glødelamper, jernkjerne-trafoer, armaturer og el.trafoer.

EL. NR.	NAVN
1418243	CDIM116

TEKNISK			
Fysiske mål:	156 x 156 x 70 mm	Effekt:	3600 VA
Styrespenning:	24 VAC	Driftsspenning:	230 VAC
Strømtrekk:	30 mA	Sikring:	Forankoblet
Styresignal:	Impuls	Strøm:	16 A

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

CENTROL®