



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Koblingsur med 4 funksjoner, astro, nedtelling, dag og uke.
- ✓ Stort lettlest LCD-display og 4 touch-knapper.
- ✓ Valgfri utgang: innebygd relé og/eller radio for trådløs styring.
- ✓ Kan systemstyre i samråd med andre radio-produkter.
- ✓ Universell innfesting.
- ✓ Innstillbar skjermfarge og lysstyrke (manuell/auto).

mTouch® Astro

mTouch® Astro er et digitalt koblingsur med 4 funksjoner; astrour (basert på solens gang), timer (nedtellingsur), dagsur og ukesur. Stort LCD-display og touch betjeningsknapper for enkel menyinnstilling og valg av funksjoner.

Koblingsuret fungerer "standalone" eller kan ta imot trådløse signal for systemstyring med Hjemme/Borte/Ute. Innebygget reléutgang for direkte styring, samt radioutgang for trådløs styring av eksterne enheter.

Ønsket funksjon velges i menyen:

- **AU (Astrour)** - Følger den lokale solgangen ved å velge fylke og sted i menyen. Valg mellom astro eller alminnelig tussmørke, og kan forskyves ±10min. Kan overstyres med bestemt tid/prioritet. Nattsenk og mulighet for omvendt utgang.
- **TM (Timer)** - Nedtellingsur som kan stilles inn fra 1 minutt, til 23 timer og 59 minutter.
- **DU (Dagsur)** - Sette inntil 7 PÅ- og 7 AV-hendelser, som gjentas hver dag.
- **UU (Ukesur)** - Sette inntil 2 PÅ-hendelser pr dag (man-søn) med varighet på 1-23 timer.



DISPLAY




SAMFUNKSJON

Kommuniserer trådløst med bla.a.:



KOBLINGSPRINSIPP



EL. NR.	NAVN	FARGE
1418315	mTouch® Astro-R Multi PH	Polarhvit
1418316	mTouch® Astro-R Multi SV	Svart matt
1418317	mTouch® Astro-R Multi Alu	Alu matt
1418318	mTouch® Astro-R Multi Hv	Hvit
1418319	mTouch® Astro-R Multi Piano	Pianolakk

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Utgang:	Relé og/eller radio
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Last:	2300VA
RF:	868.100 MHz	Sendereff.:	+5 dBm
IP-grad:	20		

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no